

## Fiche technique | CH-L1PE16K

### Armoire LithiumVault 1 porte avec racks de prises électriques

Armoire de sécurité coupe-feu 90 minutes conçue pour le stockage et la recharge en toute sécurité des batteries lithium-ion.

#### Spécificités

Dimensions extérieures (L x P x H)	595 x 600 x 2050 mm
Dimensions intérieures (L x P x H)	496 x 446 x 1540 mm
Poids à vide	210 kg
Nombre d'étagères	4 étagères perforées
Dimensions des étagères (L x P x H)	495 x 420 x 39 mm
Étagères réglables en hauteur	Oui
Charge maximale par étagère	60 kg
Verrouillage des portes	2 clés fournies
Couleurs standards	Noir et gris
Prises électriques	4 x 6
Extincteur FIREPRO	Non
Tableau de contrôle	Non
Alarme visuelle et sonore	Non
Détecteur de fumée et de température	Non



#### Caractéristiques

- Résistance au feu de 90 minutes.
- Conforme à la norme EN14470-1 TYPE 90.
- En cas d'incendie à l'intérieur de l'armoire, les panneaux de laine de roche isolants dont la résistance au feu pendant 90 minutes a été validée par un essai destructif conformément à la norme EN 1363-1 confèrent une protection contre les risques thermiques en attendant l'intervention des pompiers.
- Construction en acier.
- Armoire munie de pieds de transport et d'une plinthe
- Finition interne en mélaminé haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives.
- Système de fermeture des portes avec thermofusible calibré à 50°C.
- Entrée et sortie d'air équipées de clapets coupe-feu à déclenchement automatique à 70°C.
- Charnières anti-étincelles.
- Bac de rétention en acier peint au sol.
- 4 racks de 6 prises électriques.
- Puissance maximale : 3.68kW.
- Disjoncteur différentiel 16A, section de câble 3G2.5mm<sup>2</sup> et fiche monophasée 230V de type E.